

Welkom. Over een half uur schrijft uw logboek zichzelf.

Uw gebouwen, meetpunten en spoelpunten staan al klaar in de app. Ophangen, inpluggen, tags aanwijzen, klaar.

In de doos · vink af

- ☐ Ontvanger(s), elk met voedingsadapter en netwerkkabel GW-01 ...
- ☐ Sensoren, 2 voelers per stuk (**rood** = warm, **wit** = koud) K-01 ...
- ☐ NFC-spoeltags, per gebouw in een zakje, plus reserve
- ☐ Isolatiemanchetten, RVS-klemmen (twee maten) en montagepasta
- ☐ Plakstrips (verwijderbaar), tie-wraps en een kruiskopschroevendraaier

1 De ontvanger · 5 min

Zet neer en pluggen in

Centrale, droge plek. Antenne rechtop, adapter in het stopcontact, netwerkkabel erin en in uw router (het meest betrouwbaar). Wifi alleen op 2,4 GHz. Wacht tot alle vier de lampjes branden.

2 De app · 2 min

Inloggen op app.legiolog.nl

Uw locatie en meetpunten staan al klaar. U configureert niets.

3 De sensoren · 10 min

Klemmen op de leiding

Volg de app: **rood** op de warme leiding uit de boiler, vóór de eerste aftakking en minstens 2 meter van de boiler; **wit** op de koude leiding ernaast. Montagepasta op de voeler, isolatiemanchet eroverheen.

Verder op de achterzijde →

4 De spoeltags · 10 min**Plakken en aanwijzen**


Pak het zakje van het gebouw. Plak bij elk spoelpunt een tag op de tegel naast de kraan, niet op de kraan zelf, telefoon ertegen en kies welk spoelpunt het is. Tien seconden per stuk.

5 Controle · 3 min**Alles op groen**

Loop de controlelijst na: alle sensoren groen, alle spoelpunten geplaatst. Vanaf nu schrijft uw logboek zichzelf.

✓ Zo registreert u een spoeling

Houd de telefoon tegen de tag en laat de kraan op warm lopen tot de timer op nul staat. De sensor bewijst dat er heet water uit de installatie stroomde: dat is uw bewijs in het logboek.

**Hulp nodig?**

- Installatievideo: legiolog.nl/installatie
- Vraag of foto: support@legiolog.nl, reactie binnen één werkdag
- Verkeerd ingeschat? Meet & Match binnen 90 dagen

Goed om te weten

- Warmwaterleidingen kunnen > 60 °C zijn; gebruik handschoenen
- Geen onderhoud; de app waarschuwt bij een lege batterij
- Uitgediend? Retour via WEEE-inzameling

LegioLog ondersteunt de uitvoering van uw beheersplan en vervangt geen wettelijke verplichtingen. De sensormetingen zijn geen geaccrediteerde metingen.